


Блок питания в подрозетник 5V/220 (268-)

Артикул: ML00006093




Блок питания в подрозетник (5V/220) для комнатных термостатов.

Компактные габаритные размеры и небольшой вес позволяют спрятать блок питания при монтаже.

LUNDA

Выходная мощность, Вт	2,5
Выходное напряжение, В	5
Входное напряжение, В макс	~198 - 242
Индикация	нет
Защита	Автоматическая от КЗ и перегрузки
Размер (Д x Ш x В), мм	54 x 50 x 28
Вес, г	50



Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя приборы подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Условия эксплуатации

Производитель гарантирует соответствие блока питания заявленным характеристикам при точном соблюдении требований производителя.

Условия хранения и транспортирования

Прибор допускается перевозить в транспортной таре всеми видами воздушного, наземного и водного транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 - 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40°C.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 - 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40°C.

Производитель

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1
Тел.: (831) 220-76-76

Служба технической поддержки: support@microline.ru

Гарантийная мастерская

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1
Тел.: (831) 220-76-76

Отдел рекламации 8 920 000 38 95

Отметка ОТК

Дата изготовления _____

Прибор проверен на функционирование и признан годным к эксплуатации.

ОТК